ATMO BYTE

Böhm SEMPRA - Edition



gebruiker

2020

Algemene beschrijving....3
installatieprogramma....4
Licentiëring van de software....7
Eerste stappen....8
SEMPRA - Instellingen....9
Programma-versies....10
Menubalk....11
Titel....15
Zoeken naar titels....16
Zoeken naar titelbegin....18
Zoeken naar titelinhoud....19
Zoeken naar trefwoorden....20
Navigeer in de titellijst met de pijltjestoetsen....21
Titel maken....22
Titel bewerken....24
Titel verwijderen....26
Titel kopiëren....27
PDF synchron....28
SETs....30
titellijst....32
Maak een titellijst....33
Lijst met nummers verwijderen....35
Lijst met titels wijzigen....36
Bladmuziek in PDF-formaat....37
Scan scores....38
Bladmuziek uit bestand....40
Weergave van bladmuziek....41
Video....44
PRESETs....45
Preset kopiëren....48
Audio Record....49
Service / instellingen....55
MIDI instellingen....57
STERMA-lijst....60
accessoires....62
Bluetooth - voetschakelaar....63
USB - voetschakelaar....65
Microsoft wireless Display Adapter....66
systeemvereisten....67
Tips en trucs....68
Gebruik van interne hulp....69
rechter muisknop....70
onderhoud op afstand....71
Voer opmerkingen in bladmuziek in....72
Draai notities met SEMPRA....73
Druk de titellijst af....84

Het idee:
Stop met het slepen van muziekboeken of mappen naar de show.
Alle notities in de rekenmachine en bij het
oproepen en weergeven van een bladmuziekbestand
Het is ook het beste om de SEMPRA-registratie
automatisch correct op de titel in te stellen.

ATMObyte Sempra-Edition is een complexe software waarmee een onbeperkt aantal titels en de bijbehorende notities of teksten kunnen in PDF-formaat worden georganiseerd

De titels kunnen worden gedistribueerd naar een willekeurig aantal afspeellijsten. Titels kunnen worden toegewezen aan 12 verschillende sets en de gewenste set kan met één klik worden geactiveerd.

Voor elke titel kan een geluidsbestand in mp3-formaat worden gedeponeerd en indien nodig worden afgespeeld.
Voor elke titel kan een videobestand (mp4,) worden opgeslagen en indien nodig worden afgespeeld via een tweede monitor of beamer.

Door de geïntegreerde scanfunctie in **ATMObyte Sempra Edition** kunnen bestaande papieren scores direct worden gescand.
De juiste toewijzing en opslag in PDF-formaat zijn automatisch.
Natuurlijk kunnen reeds bestaande PDF-bestanden worden gebruikt.
Als u een titel belt, worden niet alleen de bijbehorende notities weergegeven, maar de titelgerelateerde registratie van de verbonden SEMPRA wordt automatisch opgeroepen.

De software werkt onder alle Windows-systemen.
Mac-systemen vereisen de voorafgaande installatie van VMware Fusion.
Als een tabletcomputer wordt gebruikt, past de software zich automatisch aan de positie van de tablet aan.
Bij verticaal gebruik (portret) schakelt het display automatisch naar 1-zijdig display, zodat het muziekblad op het hele display wordt weergegeven.

1.1 Installatie vanaf CD

Nadat de CD in de computer is geplaatst, wordt het installatieprogramma automatisch gestart.
Als dit niet gebeurt, start u het demo.exe-bestand op de CD met een dubbelklik.

1.2 Installatie van de downloadversie

In de downloadversie wordt het programma automatisch geïnstalleerd.

De volgende 2 menu-opties zijn nu beschikbaar:

ATMObyte Sempra-editie

programma Beschrijving

De installatieroutine van **ATMObyte Sempra Edition** installeert het programma op uw computer.
De installatiemap kan vrij worden gekozen en is vooraf ingesteld op **C: **.


Installatie is niet mogelijk in de mappen **C: \ Programmes** en **C: \ Programmes (x86)**.
Deze mappen zijn systeemrelevant. Voor een installatie is alleen een wijziging in het register nodig mogelijk zijn en dat moet worden vermeden.

Alleen de map **ATMObyteBSE** met alle bestanden die bij
het programma horen, wordt naar de harde schijf gekopieerd
en er worden geen wijzigingen aangebracht in het systeem of de REGISTRY.

Tijdens de installatie kan dit bericht afkomstig zijn van Windows Defender,





Maar dat heeft te maken met Microsoft en hun voorzichtigheid
en niet met problemen of gevaren van de software zelf.
Natuurlijk kent Windows noch het programma, noch de fabrikant, dus beveiliging is eerst belangrijk.
U krijgt dit bericht ook als u veel andere programma's installeert.
De installatie wordt uitgevoerd door op **Meer informatie**
te klikken en vervolgens op **Toch uitvoeren**.


Uw pc wordt beschermd
Met Microsoft Defender SmartScreen is voorkomen dat een onbekende app is gestart. Het uitvoeren van deze app kan een risico voor uw pc vormen.
App: ATMO-DEMO.exe
Uitgever: Onbekende uitgever
Toch uitvoeren
Niet uitvoeren

Wanneer de software voor het eerst wordt gestart, start deze als een DEMO-versie.
Om de software in licentie te geven, i. van de DEMO-versie om een volledige versie te maken, moet een licentiecode worden ingevoerd.

De invoer vindt plaats in het menu-item SERVICE onder licentie.





Het serienummer is altijd nodig voor het maken van de licentiecode.

Eerste stappen

Bij het eerste gesprek start de software als **DEMO-versie**.
In de **DEMO-versie** kan de software uitgebreid worden getest.

De enige beperkingen zijn dat de notities worden overschreven met **DEMO**.

Alle functies, inclusief de SEMPRA-besturing, kunnen zonder beperkingen worden gebruikt.

Als er een licentiecode beschikbaar is, kan de software worden
geregistreerd met deze code en is het een volledige versie.

Als u de registratie van het toetsenbord voor de geselecteerde titel wilt oproepen,
dus het toetsenbord moet eerst eenmaal op het juiste MIDI-kanaal worden ingesteld.

Dit kanaal wordt gespecificeerd door **ATMObyte Sempra Edition** en kan worden gewijzigd onder **Service-> Instellingen**.
Wanneer u **ATMObyte Sempra Edition** voor het eerst installeert, is dit kanaal 16.

De registratieaanroep van het aangesloten SEMPRA gebruiken
verander gewoon de MIDI-instelling van de SEMPRA als volgt:

Als het MIDI-kanaal 16 wordt gebruikt, zijn de volgende instellingen van toepassing op de SEMPRA:
MIDI-IN kanaal preset verandering 16
Wijziging voorinstelling MIDI OUT-kanaal 16

DEMO-versie

Bij het eerste gesprek start de software als **DEMO-versie**.
In de **DEMO-versie** kan de software uitgebreid worden getest.

De enige beperkingen zijn dat de notities worden overschreven met **DEMO**.


Alle functies, inclusief de SEMPRA-besturing, kunnen zonder beperkingen worden gebruikt.

volledige versie

In de volledige versie, dat wil zeggen na het invoeren van een
juiste licentiecode, zijn alle functies in de beschrijving uitvoerbaar.
De dekking van de notities met **DEMO** in de DEMO-versie is niet langer zichtbaar.


Menubalk

De knoppen in de menubalk kunnen worden gebruikt om de afzonderlijke functies van **ATMObyte Sempra Edition** op te roepen.







Het programma kan worden beëindigd met bestand



Met **Titel** kan een titel worden aangemaakt
een titel kan worden verwijderd
een titel kan worden gekopieerd
een titel kan worden gewijzigd




Met de **titellijst** kan een nieuwe titellijst worden gemaakt
een titellijst kan worden verwijderd
een afspeellijst kan worden hernoemd



Met **Service** ga je naar het instellingengedeelte van het programma
en belangrijke programma-eigenschappen kunnen worden gewijzigd.

Met **uitgebreid** krijg je de algemene instellingen voor het programma.

Onder **LICENTIE** wordt de LICENTIE beschikbaar gesteld voor activering als een volledige versie.



Met de **PDF-manual** kan de programmadocumentatie als PDF worden afgedrukt.

De interne programmabeschrijving wordt opgeroepen via **Help F1**.
Deze oproep kan op elk moment in het programma worden gedaan.

Als **Display 2** is geactiveerd, worden de opmerkingen uit de submap PDF \ Display2 weergegeven.
Standaard is PDF \ Display1.

Mit Wireless Displayadapter wird der PC mit einem Monitor oder Beamer kabellos verbunden.

Met ***PRESET's*** worden de 20 beschikbare PRESET's opgeroepen.
Deze kunnen worden bewerkt en / of afgespeeld.


Toetsenbord aan / uit toont of verbergt een toetsenbord op het scherm.

Met de ***landenvlaggen*** kan de taal van het programma worden gewijzigd.

De twee schakelaars ☑ Software Control ☑ SEMPRA Control invloed
hebben op het besturingsgedrag van **ATMObyte Sempra Edition**.

Als de schakelaar ☑ Software Control is gedeactiveerd,
wordt de registratie gemaakt voor een titeloproep

de SEMPRA verandert niet. Alleen de notities worden weergegeven. Hiermee kunt u verschillende titels spelen met dezelfde registratie van de SEMPRA.

Als de schakelaar 

is gedeactiveerd, wordt deze geactiveerd bij een vooraf ingestelde SEMPRA-oproep de notitieweergave verandert niet. Dus het kan de weergegeven titel zijn met verschillende SEMPRA-instellingen worden gespeeld.


Een titel is een vermelding in een van een willekeurig aantal titellijst.
Het aantal titels in een titellijst is onbeperkt.

Een titel wordt bij zijn naam genoemd.
Met deze naam worden ook de notities en bestaande mp3- of videobestanden aan de titel toegewezen.

Deze bestanden moeten exact dezelfde naam hebben als de titel.
Als de titel Yesterday is, is de bijbehorende score-PDF Yesterday. Pdf.
Het mp3-bestand Yesterday.mp3 en het videobestand Yesterday.mp4.

Wordt het interne scanprogramma van **ATMObyte Sempra Edition** gebruikt om de notities te scannen,
De naam van het PDF-bestand wordt automatisch correct gegenereerd
en de bladmuziek wordt opgeslagen in de map. \ PDF \ Display1.

De selectie van een titel kan op verschillende manieren worden gedaan.



file	Bank	Song	Set1	Set2	Set3	Set4	Set5	Set6	Set7	Set8	Set9	Set10	Set11	Set12
Achy breaky Heart	18	10												
Am Tag als Conny Cramer starb	18	26												
Amapola	18	29												
Amazing Grace	18	30										*		
Are you lonesome tonight	18	46										*		
Arrivederci Roma	18	48								*				
Babysitter Boogie	18	55												
Bacarole in der Nacht	18	62												
Bad Moon rising	18	56												
Bilitis	19	6								*				
Blowin in the Wind	19	8												
Blue Bayou	19	9												
Bright Eyes	19	21												
Bye bye Love	19	23												
California blue	19	25										*		
Cant help falling in Love	19	26				*								
Capri-Fischer	19	30												
Morgenstimmung	23	27		*									*	
Schlittenfahrt im Winterwald	0	0												
Test	0	0												
Wir lassen uns das Singen nicht verbieten	0	0												
Zeit	0	0												

1

scrollwiel van de

Het scrollwiel van de muis schuift door de titellijst.

2

pijltjestoetsen

Gebruik de pijltoetsen links van de titellijst om te manoeuvreren.

3

schermtoetsenbord

De titel wordt geselecteerd met behulp van het schermtoetsenbord onder de titellijst.
Het schermtoetsenbord kan naar wens worden
weergegeven en verborgen.
Dit gebeurt met de aan / uit-knop van het toetsenbord.






4


Alle functies kunnen worden uitgevoerd met de muis of met een touchmonitor met de vinger.

Het zoeken naar een titel met behulp van het toetsenbord op het scherm of het pc-toetsenbord kan worden gedaan na het begin van de titel, dwz alfabetisch of er kan ook worden gezocht naar een letterreeks in de titelnaam.
Selecteer hiervoor Zoeken naar onder Titelbalk of Titelinhoud onder de menubalk.




Als het zoeken op titel is ingesteld op het begin van de titel, wordt de eerste titel die begint met **B** geselecteerd door de letter **B** in te voeren.
Als men nu de letter **A** invoert, eindigt de eerste titel met de beginletters **BA**, b.v. Baker Street.
Als u nu een **R** invoert en er is geen titel met de eerste letters **BAR** in de titellijst, wordt de eerste titel onmiddellijk gemarkeerd met de eerste letter **R**.


Bij het zoeken naar inhoud hoeft de ingevoerde letterreeks niet aan het begin van de titel te staan, maar kan deze zich ergens in de titelnaam bevinden. Alle titels worden dan weergegeven waarin de ingevoerde letters bestaan. Als u b.v. het woord ROSE, alle titels verschijnen met deze letterreeks.



Bij het zoeken naar trefwoorden toont het middelste aanraakscherm alle trefwoorden die in het programma worden gebruikt.



Als u nu op het trefwoord ABBA klikt, toont het titelscherm alle titels waaraan dit trefwoord is toegewezen.



Navigeer in de titellijst met de pijltjestoetsen

De blauwe pijltjestoetsen links van de titellijst kunnen als volgt worden gebruikt om te navigeren:



naar het eerste Titel



In het alfabet een
Brief terug
bijv. van E tot D



Klik = een titel terug
Dubbelklik = achteruit
scrollen



Klik = een titel vooruit
Dubbelklik = vooruit
scrollen




IIn het alfabet een
Brief vooruit
bijv. van D tot E



naar het laatste titel

Met **Titel-> nieuw** in de menubalk wordt een titel toegevoegd aan de huidige titellijst,
of door op de Insert-toets te klikken.
Het invoermasker wordt vervolgens geopend.





De belangrijkste invoer is de titelnaam. Zonder deze ingang kan niet worden opgeslagen.

Voor elke titel kunnen trefwoorden worden toegewezen.
Hierna kan de titel worden doorzocht.

De zoekwoorden die al in het programma worden gebruikt, worden weergegeven in de lijst met tags

en kan worden geaccepteerd met een dubbele klik.

Als een nieuw trefwoord wordt ingevoerd, wordt dit
automatisch toegevoegd aan de lijst met trefwoorden.
Sleutelwoorden kunnen de artiest, de componist, het genre, de sleutel, het tijdperk, enzovoort zijn.

De ingangen voor registratie hebben 3 waarden.
1. de registratiebank
2. het registratiegeheugen moet worden gestart.
3. de variant waarmee het nummer moet worden gestart

De waarden kunnen handmatig worden ingevoerd.

Het is eleganter als de waarden rechtstreeks uit de SEMPRA worden overgenomen.
Klik eenvoudig opnieuw op de **groene knop**
en selecteer vervolgens de gewenste registratie in de SEMPRA.
Alle registerwaarden van de SEMPRA worden automatisch naar de software overgedragen.


Met de knop onder **PDF-Import** kan een PDF-bestand aan de titel worden toegevoegd.
Hetzij via het interne scanprogramma of een PDF-bestand dat al beschikbaar is op de pc of USB-stick.

Deze functies worden gescand onder Scores en aantekeningen uit het bestand precies beschreven.

Met Titel-> Bewerken in de menubalk wordt de geselecteerde titel opgeroepen voor bewerking.
Vervolgens wordt hetzelfde masker geopend als bij het maken van een nieuwe titel.
Er zijn alleen de titelnaam en alle ingevoerde parameters van de titel beschikbaar.

Het bewerken van een titel kan ook worden gedaan
door met de rechtermuisknop op de titelnaam te klikken.





De belangrijkste invoer is de titelnaam. Zonder deze ingang kan niet worden opgeslagen.
Voor elke titel kunnen trefwoorden worden toegewezen. Hierna kan de titel worden doorzocht.
De zoekwoorden die al in het programma worden gebruikt, worden weergegeven in de lijst met tags
en kan worden geaccepteerd met een dubbele klik.
Als een nieuw trefwoord wordt ingevoerd, wordt dit
automatisch toegevoegd aan de lijst met trefwoorden.


Sleutelwoorden kunnen de artiest, de componist, het genre, de sleutel, het tijdperk, enzovoort zijn.


De items voor registratie worden beschreven in Registratie.

Met de knop onder **PDF-Import** kan een PDF-bestand aan de titel worden toegevoegd.
Hetzij via het interne scanprogramma of een PDF-bestand dat al beschikbaar is op de pc of USB-stick.

Deze functies worden gescand onder Scores en aantekeningen uit het bestand precies beschreven.


Met **Titel-> verwijderen** in de menubalk kan een titel worden verwijderd.
Het verwijderen kan ook worden gedaan door op de **Del-toets** te klikken.
Bij het verwijderen wordt alleen het item in de titellijst met alle instellingen verwijderd.





Na bevestiging van het verwijderingsverzoek wordt de titel permanent uit de titellijst verwijderd.

Met de functie Titel-> Kopiëren in de menubalk kunt u een titel kopiëren.



De titel verschijnt dan met dezelfde naam en de extensie COPY.


Alhambra	262	*		
Alice	114	*		
Alice Kopie	114	*		
All About That Bass	140	*	*	
All By Myself	169	*		

PDF synchron




Met deze functie worden de PDF-bestanden gevonden in de map **PDF \ Display1**,
die niet aanwezig zijn in de huidige afspeellijst.
Als u een titel wilt maken van een weergegeven PDF, klikt u gewoon op
de PDF en in de huidige titellijst wordt een titel met de naam van de PDF gemaakt.

Via lijst wordt een lijst met alle PDF-bestanden in de map **PDF \ Display1** afgedrukt.
De PDF's waarvoor een titel bestaat in de huidige afspeellijst zijn gemarkeerd met een *****.


ListPDF
PDF-bestanden niet in titellijstt (2896)
Hab ich dich verloren
Hab mein Wagen vollgeladen
Haeven can wait
Hafenliebe Potp.003
Hafenliebe Potp
Haiti Cherie
Halbstark
Hale, hey Louise
Halleluja KL
Hallelujah TC G 7
Hallo Du
Hallo Engel
Hallo Klaus
Halt mein Herz KL
Hamburg ist ein schönes Städtchen
Hand aufs Herz
Hände zum Himmel
Hands up
Hang on Sloopy
Hangover TC G 7
Lijst afdrukken
annuleren
Selecteer alle titels
U kunt verschillende titels selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden.
Accepteer titel

SET's zijn de selecties voor de titellijst die zich aan de rechterkant van het scherm bevinden.
De titellijst kan door de SET's worden beperkt tot bepaalde selectiebereiken



Om een titel aan een SET toe te wijzen, wordt voor deze titel met
een klik een ster in de matrix voor de relevante SET gegenereerd.
Als u nogmaals op dit veld klikt, wordt het merkteken opnieuw verwijderd.

Titel	Bank	Song	Set1	Set2	Set3	Set4	Set5	Set6	Set7	Set8	Set9	Set10	Set11	Set12
Ave Maria											*			
Bridge over troubled Water													*	
Conquest of Paradise														
Für Elise					*									
Gute Nacht Freunde												*		
Largo			*						*					
Moon River							*							
Morgenstimmung				*										
Pretty Woman										*				
Solveigs Lied								*						

Als op een SET aan de rechterkant van het scherm
wordt geklikt, verschijnen alleen de titels in de titellijst,
die zijn toegewezen aan de SET.

De SET-selectie kan ook worden gemaakt door op de overeenkomstige kolomkop te klikken.

Set1	Set2	Set3	Set4	Set5	Set6	Set7	Set8	Set9	Set10	Set11	Set12
*											
*		*									
*		*			*						
*	*				*						

De namen voor de SET's kunnen worden gewijzigd door op de te klikken
klik met de rechtermuisknop op de SET-naam.

Als er geen naam wordt ingevoerd voor een SET,
wordt de naam geen naam automatisch ingevoerd.


Een titellijst kan een onbeperkt aantal titels bevatten.

Er kan een willekeurig aantal titellijsten worden gemaakt.


Bij de eerste start van het programma zijn de titellijsten **Titellijst00-DEMO - SEMPRA** met 10 nummers ingesteld als DEMO-afspeellijsten.

Als titellijsten zelf worden gemaakt, beginnen ze met het nummer 20.

Het maken van een nieuwe titellijst gebeurt in de menubalk met **titellijst-nieuw**.




Een invoervenster wordt geopend en de naam van de nieuwe lijst kan worden toegewezen.




De zelfgemaakte titellijsten beginnen met het nummer 20
en zijn opeenvolgend genummerd,
dat wil zeggen b.v. Titellijst 20 Kerstmis.


Ist die neue Titelliste erfolgreich angelegt, wird das bestätigt.




U kunt de naam van de titellijst ook later wijzigen via Titellijst-> Naam wijzigen in de menubalk..


Titellijst
Wisselen
Nieuw
Verwijderen
Andere naam
Korte naam van: Titelliste15
Böhm-Orgel
Nieuwe korte naam:
Böhm-Orgel
afbreken
overnemen

Het verwijderen van een titellijst gebeurt met **titellijst-> verwijderen** in de menubalk.



Door op de bijbehorende titellijst te klikken en de verwijderquery
te bevestigen, wordt de geselecteerde titellijst verwijderd.




De actieve titellijst en de **DEMO-titellijsten 00** kunnen niet worden verwijderd !!!

De verandering tussen de bestaande titellijsten wordt gedaan door middel van **titellijst-> verandering** in de menubalk.




In het openingsselectievenster worden alle beschikbare titellijsten weergegeven. Met een klik op de gewenste titellijst wordt deze onmiddellijk geactiveerd.



Elke titel bevat een score PDF.
Het bevindt zich in de map **PDF \ Display1** of PDF \ Display2.

Als notities al in PDF-indeling beschikbaar zijn, kunnen ze worden gebruikt.
Ze moeten alleen worden gekopieerd naar de map PDF \ Display1 of **PDF \ Display2**.


Standaard worden de notities uit de map **PDF \ Display1** gebruikt.
Indien geactiveerd echter onder S**ERVICE Display2**,
dus de notities uit de map **PDF \ Display2** worden gebruikt.
Op deze manier kunnen aan de titels verschillende notitie-afbeeldingen worden toegewezen.



Het PDF-bestand moet exact overeenkomen met de titelnaam,
Dus voor de titel **Red Roses** moet het PDF-bestand **Red Roses.pdf** worden genoemd.

Als er gedrukte notities beschikbaar zijn voor de titel, kunnen
deze worden ingescand via de geïntegreerde scanfunctie.
Hiertoe moet een scanner via USB op de pc zijn aangesloten.

Als er gedrukte notities beschikbaar zijn voor de titel, kunnen deze worden ingescand via de geïntegreerde scanfunctie. Hiertoe moet een scanner via USB op de pc zijn aangesloten.




Als u op Scannen scannen klikt, wordt het scannen gestart.



U kunt selecteren of de gescande notities worden opgeslagen
in . **\ PDF \ Display1** of in . **\ PDF \ Display2**.

De optimale instelling van de scanner moet worden gedaan
in het scandialoogvenster en is afhankelijk van de scanner.
Als de scanner 2 scannerdrivers toont, gebruik dan de driver die begint met **WIA**.




Na het scanproces worden de notities automatisch in de juiste map opgeslagen
en kan onmiddellijk worden opgeroepen en met de titel worden weergegeven.

Er zijn geen verdere vermeldingen, zoals de naam van het PDF-bestand
of aantal muziekpagina's vereist voor de titel,
omdat dit automatisch door het programma wordt gedaan.

Bladmuziek uit bestand

Met deze functie kunnen bestaande notities op de pc aan de titel worden toegevoegd.
De bestaande notities hebben niet noodzakelijk dezelfde naam als de titel.
De naam wordt aangepast tijdens het importeren.




Selecteer eenvoudig het PDF-bestand dat u wilt importeren en stel het bestand in op de map **DISPLAY1** of in de map **DISPLAY2**.

Als een titel wordt geselecteerd uit de titellijst, worden de
aantekeningen, teksten, enz. Die bij de titel horen weergegeven.



In dit geval is het een titel met 4 pagina's met notities en kan deze worden omgedraaid.

Met 

gaat u terug naar de titelselectie.


Als het PDF-bestand meerdere pagina's heeft en scrollen nodig is,
De vereiste knoppen voor het omslaan van pagina's zijn zichtbaar.

Het draaien van deze knoppen kan ook worden gedaan via USB-voetschakelaar of
via Bluetooth voetschakelaar.


Bij gebruik van een monitor met aanraakfunctie kan ook worden gewist
op de monitor worden gebladerd.

Als u pagina's van de pagina's van het orgel wilt omslaan, geeft u de opdracht voor
Het omdraaien in het orgel kan op een orgelschakelaar
worden geplaatst, b.v. een schakelaar op de beenruimte.


Als een mp3-bestand beschikbaar is, kan dit worden gestart via de mp3-knop.
Deze knop is alleen zichtbaar als er een mp3-bestand bij de titel bestaat.



Of de bedieningsknop links of rechts van de noten moet verschijnen,
kan worden ingesteld onder SERVICE-> Instellingen door op de bijbehorende schakelaar te klikken.



In de regel worden bladmuziek van twee pagina's altijd parallel weergegeven.
In principe is een eenzijdige weergave gewenst, b.v. met kleine monitoren,
dit kan ook worden ingesteld onder SERVICE-instellingen.



De notendisplay kan ook worden omgekeerd.
De noten verschijnen dan in wit op een zwarte achtergrond.
Deze optie moet op het display worden toegepast in geval van fel licht.

Video

Voor elke titel kan een video worden gedeponeerd.
De video's staan altijd in de directory VIDEO.

Als er een video voor een titel is, gebeurt dit in de menubalk
met video weergegeven.

Klik op deze knop om het afspelen van de video te testen.


De ondersteunde formaten zijn: mp4.

Als u de video wilt starten met de titeloproep, dan **Service-> Instellingen**
om **video automatisch** vast te leggen.

Is een 2e scherm of projector aangesloten op de computer,
dus de video wordt hierop afgespeeld.


Als een video niet kan worden afgespeeld, komt dit door de ontbrekende codec voor dit formaat.
De ontbrekende codecs kunnen worden geïnstalleerd onder **Service-> Instellingen -> VideoCode**c.

U hebt toegang tot de PRESET's via PRESET's in de menubalk.
Er kunnen maximaal 20 presets worden gemaakt.
Als een PRESET wordt voorzien van titels, is het label van de bijbehorende knop zwart.
Voor lege PRESET's is het label grijs.



In een PRESET kan een willekeurig aantal titels in elke volgorde worden opgeslagen.
De volgorde kan op elk moment worden gewijzigd, evenals de inhoud van een PRESET.
Klik met de rechtermuisknop op de bijbehorende PRESET om een PRESET te bewerken.

Nu wordt de PRESET geopend voor bewerking en aan de linkerkant
Alle titels van de actieve afspeellijst worden weergegeven.



Dubbelklik op een titel in de titellijst om deze naar de PRESET te kopiëren.
Het wordt ingevoegd onder de blauw gemarkeerde titel in PRESET.

Door op de titelkolom te klikken, kunnen alle titels aan de PRESET worden toegevoegd.

De positie van een titel in PRESET kan naar wens worden gewijzigd met behulp van de pijltoetsen.
De PRESET kan een naam krijgen.



Met Preset print kan de inhoud van PRESET worden afgedrukt.

Het aantal nummers in de PRESET en de geschatte speelduur
van de gehele PRESET worden ook weergegeven.

Met 

wordt de PRESET opgeslagen.

Klik op de bijbehorende knop om een PRESET te starten.
Nu wordt de eerste titel van PRESET opgeroepen en de notities worden weergegeven.



Ein Klick auf next ruft sofort den nächsten Titel auf.
In diesem Button wird der im Preset folgende Titel angezeigt.

So kann man sich komplette Programme in den PRESETs zusammenstellen und bei Bedarf abrufen.

Über **exit** kann das PRESET jederzeit beendet werden.

Mit back wird der vorherige Titel aufgerufen.

Wenn man ein PRESET nicht mit dem ersten Titel beginnen möchte,
wählt man den Bearbeitungsmodus des entsprechenden PRESETs
und macht ein Doppelklick auf den gewünschten Starttitel.
Das PRESET wird jetzt ab dem Starttitel abgespielt.

Preset kopiëren

Als u een voorinstelling wilt kopiëren, sleept u de voorinstelling naar de nieuwe voorinstelling terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt. Vervolgens wordt de volledige inhoud en de naam van de voorinstelling gekopieerd.


Audio Record

Met **ATMObyte SEMPRA-Edition** is het mogelijk om opnames te maken in WAV- of MP3-formaat.
De opnames worden opgeslagen in de **submap \ MyRecords \ WAV** of **\ MyRecords \ MP3**.
De bestaande MP3-bestanden in de \ MP3-submap worden niet gewijzigd of overschreven.
De opnames kunnen direct worden afgespeeld ter controle en bijv. gekopieerd naar een USB-stick.
Als er opnames gemaakt moeten worden, moet deze functie **Audio-record** geactiveerd zijn.



De benodigde knoppen zijn dan zichtbaar naast de partituur.

Om de opname te kopiëren, selecteert u de opslaglocatie en bevestigt u.




Start een WAV-opname

Start een mp3-opname

Stop met opnemen

Speel de WAV-opname
(rechter muisknop - opname kopiëren)

Speel de mp3-opname
(rechter muisknop - opname kopiëren)



Om de 0-db output van het SEMPRA-orgel op te nemen, sluit u deze aan op de microfooningang van de ATMObyte computer.
Als er geen aparte ingang voor een microfoon is, gebruik dan een kleine USB-geluidskaart.



of vergelijkbaar.

De uitgang van de geluidskaart kan dan worden aangesloten op een afspeelapparaat.



Het opnameapparaat wordt ingesteld met Mod.

Met de sleutel 

je komt bij de Windows-instellingen voor **sound**.

Geluid

Uitvoer

Uw uitvoerapparaat kiezen

Luidsprekers (2- USB PnP Audio Dev...

Voor bepaalde apps kunt u andere geluidsapparaten gebruiken dan het apparaat dat hier is geselecteerd. U kunt de app-volumes en apparaten aanpassen in de geavanceerde geluidsopties.

Apparaateigenschappen

Hoofdvolume

60

Problemen oplossen

Geluidsapparaten beheren

Invoer

Uw invoerapparaat kiezen

Microfoon (2- USB PnP Audio Device)

Voor bepaalde apps kunt u andere geluidsapparaten gebruiken dan het apparaat dat hier is geselecteerd. U kunt de app-volumes en apparaten aanpassen in de geavanceerde geluidsopties.

Apparaateigenschappen

Uw microfoon testen

Problemen oplossen


Geluidsapparaten beheren

Geavanceerde geluidsopties


Volume- en apparaatvoorkeuren van app

App-volumes en de gebruikte luidsprekers of apparaten aanpassen.

Selecteer hier het juiste invoerapparaat.
In ons geval de USB-geluidskaart



Dann unter Geräteeigenschaften die richtige Lautstärke einstellen




Deze instelling hoeft maar één keer te worden gemaakt,
aangezien we zijn aangesloten op de 0db-uitgang van het orgel.
Een waarde van 60 is gunstig gebleken om overbelasting te voorkomen.

Ook het niveau van de signaaluitvoer van de USB-geluidskaart kan hier worden aangepast.




Een mogelijke verbinding tussen USB-geluidskaart en SEMPRA wordt hier getoond.
0db IN en **0db OUT** bevinden zich aan de achterkant van de SEMPRA.

Alle basisinstellingen worden gemaakt in het gedeelte **SERVICE-> uitgebreid** van het programma.
Dit heeft invloed op de MIDI-instellingen, het display en de STERMA-instellingen.
Evenzo kan een volledige back-up worden gemaakt
en er is de mogelijkheid van onderhoud op afstand door TeamViewer.




Onder LICENTIE kan de LICENTIE-code worden ingevoerd en wordt de software de volledige versie



Met **PDF handlelding** wordt de PDF-handleiding opgeroepen.

Display2 schakelt over naar de notitieweergave in de map **. \ PDF \ Display2.**
Hierdoor kunnen verschillende notitie-afbeeldingen worden opgeroepen voor de titels in de titellijst 2.
Het kan b.v. in de map Display1 notities en in de map Display2 teksten met akkoorden.

De basis MIDI-instellingen voor de SEMPRA-besturing staan in de Programmaonderdeel **SERVICE-uitgebreid** gemaakt.




Voor de MIDI-aansluiting wordt het MIDI-kanaal ingesteld dat in het orgel is ingesteld.
In ons voorbeeld is dit kanaal 16 voor SEMPRA.


De USB-MIDI-adapter die in dit geval wordt gebruikt, is een Roland UM-ONE.
Dit wordt geselecteerd als een MIDI IN-apparaat en als een MIDI OUT-apparaat.
Als een andere adapter wordt gebruikt, is deze geselecteerd.

De registratieaanroep van het aangesloten toetsenbord gebruiken
het enige wat u hoeft te doen is de MIDI-instelling van de SEMPRA als volgt te wijzigen:

De vereiste instellingsoptie is toegankelijk via de MENU-knop op de SEMPRA:



Selecteer nu **Parts & MIDI**



selecteer vervolgens **MIDI**




Selecteer de verbinding die op het orgel (achter) wordt gebruikt als de MIDI-verbinding.
MIDI 1 en **MIDI 2** zijn daar beschikbaar.
Gewoonlijk wordt **MIDI 1** gebruikt.

Als **MIDI-kanaal 16** wordt gebruikt, zijn de volgende instellingen van toepassing op de SEMPRA:
Wijziging voorinstelling MIDI-IN-kanaal 16
Wijziging voorinstelling MIDI-OUT-kanaal 16

STERMA-lijst


In het SERVICE-> uitgebreide gedeelte van het programma
kan worden bepaald of aan het einde van het programma
er moet een STERMA-lijst worden gemaakt.





Activeer hiervoor de schakelaar Create STERMA list aan het einde van het programma.

Vervolgens wordt aan elk einde van het programma, na een
zoekopdracht, een lijst met de afgespeelde nummers opgeslagen.
Alle aangemaakte STERMA-lijsten worden opgeslagen met de datum en tijd.
Als er een lijst moet worden afgedrukt, kan dit met de knop STERMA-lijst afdrukken.
De lijst kan nog worden bewerkt voordat deze wordt afgedrukt.
In de gemaakte lijst staan de muzikant (en), de organisator,
Vermeld de datum van het evenement en alle afgespeelde titels
Lijsten die niet langer nodig zijn, kunnen worden verwijderd met de verwijderknop.



STEMRA - Liste

datumvanhetevenement: 05.05.2018

Pagina 1 van 1

Muzikant / Band / Orkest:

AlleinunterhalteRoberto

Organisator:

KurhausOstseeperle

Titel	Titel
Exodus	Eye Of The Tiger
Equinox neu	

Organisator:

Muzikant:

accessoires

Bluetooth - voetschakelaar

USB - voetschakelaar

Microsoft Display Adapter

PageFlip Dragon **PageFlip Firefly**





Deze voetschakelaar - PageFlip Dragon - kan zowel via Bluetooth als via USB worden aangesloten.
Het is vrij programmeerbaar via Bluetooth. Als de voetschakelaar
alleen moet worden gebruikt om pagina's om te slaan,
dus het type - PageFlip Firefly - dat ook via Bluetooth kan worden verbonden, is voldoende.
De voetschakelaars zijn ook voorgeprogrammeerd voor **ATMObyte**
Sempra Edition en worden aangeboden met de software.

Met de PageFlip Dragon is het b.v. de volgende mogelijk:
Selecteer titel
Titels oproepen
Pagina omslaan
speel verschillende Tusch's
etc.

Neem voor verdere vragen contact op met de fabrikant van
ATMObyte Sempra Edition (info@alpha-medialine.de).

USB - voetschakelaar



Functie in het programmaonderdeel Opmerkingen:
Linker voettoets: Titellijst achteruit bladeren
Rechter voettoets: titellijst vooruit bladeren
Middelste voetschakelaar: titels oproepen

Functie voor nootweergave:
Linker voetschakelaar: om achteruit te bladeren naar de vorige track of noten
Rechter voettoets: volgende nummer of noten scrollen vooruit
Middelste voetknop: start geluid of volgende nummer

De software is dus ook zeer geschikt voor muzikanten die geen toetsenbord gebruiken maar willen toegang hebben tot een grote pool met notities op de computer, b.v. Accordeonist of saxofoonspeler etc.

Als de voetschakelaar alleen nodig is om de noten te draaien, is er ook een voetschakelaar met 2 knoppen beschikbaar. De voetschakelaars zijn voorgeprogrammeerd voor **ATMObyte Sempra Edition** en worden aangeboden met de software.

Microsoft wireless Display Adapter

Met behulp van een Microsoft wireless beeldschermadapter kan een projector of een extra monitor op de pc worden aangesloten
Als een video behorende bij de titel handmatig of met geactiveerde video automatisch wordt opgeroepen, wordt deze altijd op de projector of op de extra monitor weergegeven.
Om dit te doen, moet de Microsoft Diaplay-adapter worden aangesloten op de HDMI-ingang van de projector of monitor. De USB-stekker van de adapter wordt gebruikt voor de stroomvoorziening en wordt, indien beschikbaar, aangesloten op de USB-aansluiting op de projector of monitor. Anders wordt de stroom geleverd via een USB-plug-in voeding.
Als alles is aangesloten en de projector of monitor is ingeschakeld, wordt de adapter op het scherm weergegeven.
De verbinding met de projector of monitor kan nu tot stand worden gebracht via **SERVICE -> Wireless Display Adapte**r.

ATMObyte Sempra Edition draait op alle Windows-systemen van Win XP, zelfs onder Win 10.

ATMObyte Sempra Edition werkt ook op MAC-systemen,
*maar **VMware Fusion** moet vooraf worden geïnstalleerd.*


Er is geen speciale stroomvoorziening van de pc vereist.
De standaardcomputers die vandaag worden aangeboden, voldoen aan de vereisten van de software.

De beste manier om ALL IN ONE PC's te gebruiken is met een touchscreen.
Je hebt maar één apparaat.
Deze pc's zijn verkrijgbaar in verschillende formaten.

Voor een vaste installatie op het starttoetsenbord kan dit een iets groter scherm zijn, ongeveer 23 ".

Onderweg is een netbook van ongeveer 13 "voldoende.

Om de interne helpdocumentatie te gebruiken), zijn er 2 mogelijkheden.
De eerste optie is om op **F1** op het toetsenbord te drukken.
De tweede mogelijkheid is de oproep via **Service-> Help** in de menubalk.





Hoe kan ik de rechter muisknop simuleren met een vinger op een aanraakscherm?

Heel simpel.
Laat uw vinger op de gewenste positie van het scherm (ongeveer 1 seconde),
totdat een markering zichtbaar wordt rond de vinger (Win7 een vierkant, Win8 en Win10 een cirkel).
Dit is in principe van toepassing onder Windows en niet alleen voor **ATMObyte Sempra Edition**.

onderhoud op afstand

In het gedeelte **SERVICE-> Instellingen** kan worden uitgebreid met een
Klik op Online Support om verbinding te maken met internet.
Vervolgens wordt het externe onderhoudsprogramma TEAMVIEWER gestart.
Dit maakt directe hulp via internet mogelijk.





Voer opmerkingen in bladmuziek in

De bestaande PDF-notities in ATMObyte kunnen
eenvoudig worden aangevuld met extra annotaties etc.

Selecteer hiertoe de titel, maar roep de noten nog niet op en druk op **F10** op het toetsenbord van de pc.
Nu wordt het PDF-bestand met de notities geopend met het PDF-programma,
dat is ingesteld als het standaardprogramma onder Windows.

Over het algemeen is dit b.v. de gratis **Acrobat Reader**.
Meer aan te bevelen is het gratis programma **FOXIT READER**.
Natuurlijk kan elk ander PDF-programma met de bewerkingsfunctie worden gebruikt.


Knopmacro's maken en toewijzen op de SEMPRA om de noten in ATMOBYTE om te zetten

U kunt b.v. de tuimelschakelaar, de F-toets onder het display of - indien aanwezig - de
Gebruik de pistons van uw SEMPRA om de noten in
ATMOBYTE te veranderen. Om dit te doen, stelt u in
Voeg eerst twee knopmacro's in: één om vooruit te bladeren, één om terug te bladeren en te ordenen
wijs deze macro's toe aan de gewenste (voet) schakelaars.

We nemen de nodige instellingen in het menu **Knoppen en bedieningselementen - Knopvoorinstellingen** bewerken
SEMPRA. Roep eerst dit menu op:


Roep het BMC-menu van de SEMPRA op met de MENU-knop

Selecteer in het menu de **knop & controller** en vervolgens in het submenu het item **Bewerk knop preset**. Dit brengt u naar het overeenkomstige bewerkingsmenu.


BMC
16:07
Presets, Songs & Alben
Rhythmus & Begleitung
Sounds & Routing
Taster & Regler
Mixer & Effekte
Benutzerkonten
Parts & MIDI
System-Einstellungen
Sprache, Language
Taster & Regler:
Taster-Preset aufrufen
Taster-Preset editieren
Taster-Makro editieren
Regler-Preset aufrufen
Regler-Preset editieren
Hexdump editieren
Taster-Preset: «Basis Preset»
Taster
Part
Makros
Aktion
Piston 3
Song Pre +
Piston 4
Mem Freeze
Schweller 1 links
FX-Rotor
Schweller 1 rechts
Sustain Ped
Schw. 2 links (S2)
FX-Rotor
Schw. 2 rechts (S1)
Rotor sl/fs
Kanal
all Master
001:
002:
003:
004: FX-Rotor
005: Rotor sl/fs
006:
007: Sustain Ped
008: Sostenuto
009: Soft Ped
010:
011: Intro/Endi.
012: Start/Stop
Taster-Preset wechseln
Presetname ändern
Tastername ändern
Taster-Preset(s) löschen
Macro Edit
Test


Aan de linkerkant kunt u de knop selecteren waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen. Door op het corresponderende veld te tikken, wordt het gemarkeerd (paarse weergave).

U kunt door de knoppenlijst bladeren met de twee pijltjestoetsen onder de lijst. In ons voorbeeld willen we de functies voor het draaien van de noten aan de twee swell-schakelaars toewijzen.
Daarom hebben we in de lijst al de knop "**Dorpel 1 links**" geselecteerd:



Nu moeten we eerst de macro's met twee knoppen maken om vooruit en achteruit te scrollen, zodat we kunnen ze dan toewijzen aan de tuimelschakelaars:

Raak de knop **F7 Macro Edit** onder het scherm aan.




·# De macro-editor wordt geopend. Allereerst is de instelling van de macro die momenteel aan de geselecteerde knop is toegewezen te zien (in ons voorbeeld "FX-Rotor"):



·# Selecteer het veld **Naam** en voer een naam in voor de nieuwe te maken drukknopmacro. Eerst willen we de macro maken om de noten terug te scrollen, dus hier geven we b.v. de naam "**Notes** -".



·# In het veld **Type** definiëren we nu het functietype voor de macro. Omdat ATMOBYTE het draaien van de noten via bepaalde MIDI-controllers bestuurt, voeren we hier het type **controller in dat wordt verzonden.**



·# In het veld Schakelmodus kunt u bepalen of de knop later als knop (+/- polariteit) of als schakelaar (+/- polariteit) moet functioneren. Voer het type schakelaar + in voor de functie voor het omslaan van pagina's.



Nu moeten we nog de controller selecteren die later
wordt aangesloten wanneer de knop wordt ingedrukt
Het ATMOBYTE-programma moet worden verzonden.
ATMOBYTE gebruikt het om vooruit en achteruit te bladeren
de twee MIDI-controllers nr. 96 Data increment (vooruit scrollen) of nr. 97 op de nootpagina's
Gegevensverlaging (pagina terug).

·# Omdat we eerst de macro voor de terugschuiffunctie willen maken, selecteren we controller nr. 97 met behulp van het datawiel.



Het laatste wat we moeten doen is de bestemming specificeren, d.w.z. de MIDI-interface waarlangs de macro later de controller moet sturen. Hier selecteren we de MIDI-interface waarmee de pc met de ATMOBYTE-software is verbonden met de SEMPRA In ons voorbeeld dit is de MIDI Out 1-aansluiting, dus we selecteren de MIDI 1-interface als de bestemming.



Als in uw geval de pc (bijv. Ook een Cloud Studio met ATMOBYTE) met het orgel is verbonden via een andere MIDI-interface, selecteert u de overeenkomstige invoer als bestemming (MIDI 1, MIDI 2, USB MIDI 1 ... 8).

Opmerking: de andere velden hoeven niet te worden gewijzigd.

We hebben nu alle instellingen gemaakt voor onze knopmacro "Notities -" en kunnen dat doen Sla nu de nieuwe macro op een vrije positie op in de macrolijst van SEMPRA:

·# Druk op de STORE-knop om het opslagproces te starten. De lijst met beschikbare knopmacro's verschijnt op de display.


·# Gebruik het datawiel om een vrije positie in de lijst te selecteren en bevestig met ENTER. De macro "Notes -" wordt op de corresponderende positie opgeslagen.



Nu kunnen we ook de tweede macro maken om door de notities te scrollen. Als basis

we kunnen de macro gebruiken die nog steeds in de editor wordt aangeroepen om terug te scrollen. We hoeven alleen de relevante parameters aan te passen en vervolgens de macro weer onder één sla de nieuwe naam op in een andere vrije macro-positie.

Tik op het veld Naam en verander de naam voor de brede macro, in ons voorbeeld veranderen we eenvoudig van Notes naar "Notes +" (vooruit scrollen).



Nu moeten we nog de controller voor de functie "Scroll forward" selecteren en het veld Controller wijzigen in de invoer 096: Data increment.




Alle andere parameters, zoals Het type, de schakelmodus en de bestemming kunnen ongewijzigd blijven.
Dien je kandidatuur hier in dezelfde parameters als hiervoor voor de macro "Notes -" om terug te scrollen.

We kunnen nu ook de nieuwe macro "Notes +" opslaan:

Druk op de STORE-knop om het opslagproces te starten. De lijst met beschikbare knopmacro's verschijnt op de display.

Gebruik het datawiel om een vrije positie in de lijst te selecteren, bijv. direct onder of boven de eerder opgeslagen macro en bevestig met ENTER.

De macro "Notes +" wordt op de geselecteerde positie opgeslagen.




We hebben nu de twee macro's gemaakt om vooruit en achteruit door de notities te bladeren in ATMOBYTE.
Nu moeten we deze natuurlijk nog toewijzen aan de gewenste foot- of F-knoppen en deze Sla vervolgens de toewijzing op als een knopvoorinstelling:


In ons voorbeeld willen we de linker tuimelschakelaar met "Notes -" om terug te scrollen en wijs de rechter tuimelschakelaar toe aan "Notes +" om vooruit te bladeren.

·# De knop "Sill 1 left" is al geselecteerd (paars gemarkeerd). Tik anders op de gewenste knop in de lijst.

·# Selecteer nu de gewenste macro in de lijst met macro's, in dit geval Notes - en druk vervolgens op de F5-toets <- onder het display of op de ENTER-toets.




·# De macro wordt toegewezen aan de geselecteerde knoppositie in de lijst aan de linkerkant.



·# Raak nu in de lijst aan de linkerkant de knop aan waaraan u de Notes + -functie voor scrollen wilt toewijzen, in ons voorbeeld is dit de knop "Swell 1 right".

Wijs op dezelfde manier de macro "Notes +" toe aan deze knop.




Stel MIDI-kanalen in voor macro's met drukknoppen

Misschien is het je al opgevallen bij het toewijzen van de twee macro's aan de tuimelknoppen, dat de velden in de Part-kolom naast de twee nieuw toegewezen drempel plotseling wisselen geactiveerd. Ook hier zien we het doel, d.w.z. de MIDI-interface waarmee de overeenkomstige functie kan later worden verzonden bij gebruik van de knop, en ook de respectievelijke MIDI kanalen 1… 16. Er kan dus een apart MIDI-kanaal zijn voor elk van de twee knoppen via welke de controllerfunctie vervolgens wordt geactiveerd wanneer de wipschakelaar wordt ingedrukt verzonden worden.

.

Stel kanaal 16 in voor beide tuimelknoppen in de overeenkomstige velden, want ATMOBYTE is zo voorgeconfigureerd dat het de controller verwacht voor de bladmuziek op dit kanaal.



Bewaar knop preset


We hebben nu alle benodigde instellingen gemaakt en kunnen nu de nieuwe toewijzing gebruiken Opslaan als een vooraf ingestelde knop. Als u de instelling heeft gemaakt in een bestaande drukknopvoorinstelling u hoeft alleen maar op de STORE-knop te drukken, de preset-knop die u wilt overnemen wilt bijwerken in de lijst die verschijnt en opslaan met ENTER bevestigen.

Als u de naam wijzigt voor de knopvoorinstelling die moet worden bijgewerkt, of een nieuwe Als u de knopvoorinstelling op een vrije positie wilt opslaan, moet u nu eerst een verstandige aanmaken Wijs een naam toe aan de nieuwe drukknopvoorinstelling:

·# Tik aan de rechterkant op het veld Naam voorinstelling wijzigen. Er verschijnt een tekstinvoervak.

Typ een naam in het vak, zoals "Notes zwellen op"

·# Bevestig uw invoer met **ENTER**.




Nu kunnen we eindelijk de nieuwe drukknopvoorinstelling opslaan onder de geselecteerde naam:

·# Druk op de **STORE**-knop op het bedieningspaneel om het opslagproces te starten.

·# Selecteer in de lijst die verschijnt een vrije vooraf ingestelde knoppositie (of een die al is toegewezen, als u deze wilt opslaan met de nieuwe instelling).

.

·# Bevestig uw invoer met **ENTER**.



De nieuwe knoppreset is nu opgeslagen en kan op de gebruikelijke manier worden opgeroepen en gebruikt.

Roep een notitiebestand met meerdere pagina's op in ATMOBYTE en druk beurtelings op de twee toetsen Tuimelschakelaar. Als u alle instellingen correct heeft gemaakt en opgeslagen, zou u dat moeten doen de rechterschakelaar scrolt één (dubbele) pagina elke keer dat erop wordt gedrukt, de linker Schuif de tuimelschakelaar dienovereenkomstig terug.

Druk de titellijst af

Er is geen directe afdrukoptie voor een titellijst.
Maar er is nog een kleine omweg.

! Ga naar het gebied Voorinstellingen

2. Klik met de rechtermuisknop om een lege voorinstelling te openen en deze te bewerken

3. Klik op "Alle titels toevoegen aan de PRESET"

4. Geef de preset een naam - dit betekent de naam van de titellijst

5. Druk nu de preset af.

Nu heb je een afdruk van de huidige titellijst.
Als u eerder een SET of trefwoorden in de titellijst heeft geselecteerd,
De bovenstaande functie kan natuurlijk worden gebruikt om de geselecteerde titellijst af te drukken.